



PLAFON LAMPA SUFIT 36x LED CZUJNIK ZD55A INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wysokiej jakości oprawa oświetleniowa! Plafon wyposażony w 36 mocnych i energooszczędne diod LED oraz czujnik ruchu PIR o zakresie detekcji aż 120 stopni. Przezroczysty klosz wykonany ze szkła z białą metalową obwódką czynią oprawę atrakcyjną wizualnie i uniwersalną w zastosowaniu do różnych rodzajów wnętrz. Możliwość regulacji czasu pracy po detekcji TIME oraz czułości czujnika światła LUX. Lampę można również przystosować do działania tylko w okresie od zmierzchu do świtu!

Cechy produktu:

- Produkt fabrycznie nowy, wysokiej jakości.
- Lampa sufitowa, okrągła 36x LED - wyposażona w czujnik ruchu!
- Przezroczysty klosz z białą, metalową obwódką czynią oprawę atrakcyjną wizualnie.
- Przeznaczona do montażu natynkowego na suficie bądź ścianie.
- Bardzo łatwy montaż do ścian za pomocą kołków rozporowych i wkrętów!
- Idealne rozwiązanie do pomieszczeń, gdzie nie ma w zasięgu ręki włącznika światła.
- Wyprowadzone okablowanie znacznie ułatwia montaż oraz podłączenie do sieci.

Specyfikacja:

- Zasilanie: 230V / 50-60Hz (z sieci elektrycznej)
- Maksymalna moc diod: 8W
- Liczba diod LED: 36
- Barwa światła: zimna biel (6000K)
- Siła światła: 1300 lm
- Czujnik ruchu PIR
- Zasięg wykrywania ruchu: od 5 m do 8 m
- Kąt działania czujnika (detekcja): 120°
- Stopień ochrony: IP20
- Czas pracy (świecenia): 40 sekund
- Wysokość montażu: 2m - 4m
- Średnica: 29 cm
- Wysokość: 4,5 cm
- Kolor klosza: przezroczysty

MONTAŻ I WSKAZÓWKI:

- Nie instalować lampy w miejscach narażonych na wilgoć!
- Przed instalacją lampy koniecznie odłączyć źródło zasilania
- Upewnić się, że pomiędzy źródłem zasilania a instalowanym urządzeniem znajduje się bezpiecznik prądowy, max. 16A.
- Lampa nie jest przeznaczona do instalacji na ścianie pionowej!
- Istnieje możliwość instalacji urządzenia na zewnątrz budynku, lecz w miejscu zadaszonym, nie narażonym na opady atmosferyczne!
- Nie zaleca się instalacji urządzenia w pobliżu grzejników, wentylatorów ani innych obiektów gdzie mogą pojawiać się gwałtowne zmiany temperatury otoczenia.
- Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie promienie słoneczne mogą padać bezpośrednio na czujnik ruchu PIR.
- Nie zaleca się instalowania urządzenia w miejscach, gdzie mogą poruszać się zwierzęta.

W celu zamontowania lampy na suficie należy:

1. Odłączyć zasilanie za pomocą bezpiecznika lub włącznika głównego.
2. Odizolować końcówki przewodów na długości około 6-8 mm.
3. Odkręcić nakrętkę mocującą klosz do lampy.
4. Podłączyć przewód FAZY zasilania (L) do zacisku L lampy (czerwony). Podłączyć przewód ZEROWY zasilania (N) do zacisku N lampy (czarny).
5. Trwale przymocować lampę do sufitu.
6. Lampa obsługiwana jest automatycznie. Czujnik ruchu i światła automatycznie uruchamia diody LED w przypadku wykrycia ruchu, przy słabych warunkach oświetleniowych.

UWAGA: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

